



Radiocomando FAAC

XT2 433 (2 TASTI) Cod. SICE 6900985
XT4 433 (4 TASTI) Cod. SICE 6901002

Originale

433,92

Rolling Code

Per la duplicazione è necessario un radiocomando MASTER perfettamente funzionante.

Prima di iniziare la duplicazione leggere con attenzione le seguenti istruzioni:

- 1. Premere contemporaneamente i primi 2 pulsanti del radiocomando MASTER originale** e tenerli premuti fino a quando il led lampeggia e rilasciare poi i 2 pulsanti.
- Mentre il led lampeggia, **accostare frontalmente il radiocomando MASTER al NUOVO.**
- Sul radiocomando MASTER originale** (mentre il led è ancora lampeggiante) **premere e tenere premuto il primo tasto da copiare** (il led si accende a luce fissa).
- Premere** (sul radiocomando nuovo) **il tasto equivalente da copiare** e rilasciarlo solo dopo che il led si è spento dopo aver fatto un lampeggio doppio.
- Rilasciare il tasto del radiocomando originale.**
- Ripetere la procedura per tutti i tasti.**

Se la procedura non dovesse andare a buon fine o se si dovessero commettere errori durante la programmazione attendere 20 secondi e ricominciare l'operazione di programmazione dal punto 1.

note: Premere un tasto di trasmissione qualsiasi del radiocomando del cliente e verificare che tipo di lampeggio emette il led.
Se si accende subito a luce fissa è uno SLAVE (non può essere copiato)
Se emette un breve lampeggio prima di accendersi a luce fissa è MASTER (copiabile).



istruzioni per la duplicazione